




































La rivoluzionaria torcia da casco ADALIT L-30

Più leggera, più piccola e più potente di quella precedente, la torcia ricaricabile da casco L-30 è lo strumento di lavoro indispensabile per il Vigile del Fuoco. Incorpora un sistema a doppio fascio luminoso simultaneo con illuminazione frontale e sull'area di passo, e due LED rossi posteriori di posizionamento che la rendono la lampada più completa e sicura del mercato. Certificata ATEX zona 0/20 per uso in atmosfere potenzialmente esplosive.



- Specchio ottico LedEngine Power, con un potente fascio di luce concentrato ad alta penetrazione nel fumo
- RED LED: 2 LED rossi posteriori di posizionamento
- Step Lighting System: fascio di luce direttamente orientato al suolo per illuminare il cammino
- Funzione BOOSTER
- Bande rifrangenti
- · Indicazione autonomia e stato della carica
- Avviso di batteria scarica
- Include adattatore casco VVF integrato



ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
ZONE GAS 0 | 1 | 2
ZONE POLVERI 20 | 21 | 22

Grado di protezione: IP68

Peso: 165g (batteria inclusa)

Dimensioni (L x I x a): 135x43x55 mm

Autonomia: Modo normale > 3 h

Modo risparmio energetico > 12 h

Materiale corpo lampada: resina termoplastica con alta resistenza agli impatti, alle temperature e alle sostanze corrosive

Sorgente luminosa: 350 lumens e 10.000 candele

Interuttore On/Off: pulsante tipo "soft touch" posizionato nella parte posteriore per una facile attivazione con l'uso di guanti

Caricatori per 1,2,3,4 o 5 lampade. Compatibile con i caricatori della Adalit L-10













www.adalit.com

Distribuzione: ITAL-CER S.r.I.

Via Aurelia 150, 17047 Vado Ligure SV, ITALY tel: +39 019882140 cell: +39 3331914743

email: info@ital-cer.com PEC: italcersrl@legalmail.it internet: www.ital-cer.com

P.IVA: 06987680151 Codice SDI: X2PH38J



Attenzione al cliente Tel.: +34 985 347 806 Fax: +34 985 358 378 info@adalit.com